

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

| Navn | Artikkelnummer | E-postnummer |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Fire module 4 outputs 48 V | A-FU004804FS01 | - |

Navn

Alarmovervåkingsmodul for brannalarmer og andre alarmerheter.

Bruksområde

Brukes til alarmapparatovervåking i brannalarmanlegg.

Teknisk beskrivelse

Overvåking av alarmerheter via invertert spenning og sikring av 1-4 utganger. Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang). Konstant eller pulserende signal på utgang. Display og knapp lar systemet kalibreres. Indikasjoner for hvilken utgang og hva den alarmerer for, (avbrudd, kortslutning eller feil antall alarmerheter).

Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spenning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strømuttak: 8 A. Maks 2 A per utgang.

Utganger

Fire individuelt kontrollerbare spenningsutganger og/eller totalkontroll og/eller escape-funksjon (prioritert inngang).

Alarm

Totalalarm gis ved sikringsvikt og sløyfebrudd.

Sikringer

Last sikringer: Fire F2A'er.

Indikasjoner og kommunikasjon

Display som viser driftsstatus, alarmer og feil. Driftsindikasjon: én indikasjonsdiode per belastningsutgang. Alarmer kan videresendes til batteri-backup.

Vekt

| Navn | Netto vekt | Vekt m pakke. |
|----------------------|------------|---------------|
| Alarmovervåkingskort | 0,45 kg | 0,6 kg |

Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

| Produktserie | Kapslingsstørrelse | Antall kort som kan passe ^a . |
|-----------------------|--------------------|--|
| EN54, NEO, NOVA | FLX M | 2 |
| NEO, NOVA | FLX L | 2 |
| 19 rack module holder | 4U | 4 |

^aAntall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere. Brannmodul i S-skap kan ikke monteres i andre skap.

Krav som produktet oppfyller

| | |
|-------|--|
| EMC: | EMC-direktivet 2014/30EU |
| EI: | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU |
| CE: | CE-direktivet ifølge: 765/2008 |
| Miljø | REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 20021961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863 |



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehör & tillval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekkert og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.