

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
10 Output Module	A-FU002410OP01	52 135 90
10 Output Module Mini	MI01FU002410OP01	52 136 22

Nimi

Kokohälytyksellä varustettuja sulakekortteja käytetään suojaamaan elektronisia piirejä ylivirrasta tai oikosulusta aiheutuville vaurioille.

Sulakekortti suojaamaan elektronisia piirejä ylivirrasta tai oikosululta omassa kotelossaan.

Käyttöalue

Käytetään, kun tarvitaan lisää kuormituksia.

Tekninen kuvaus

Sulakekortti, jossa on kymmenen 1-nastaista sulakelähtöä, joista kolme voidaan asettaa ei-priorisoituksi. On mahdollista ohjata kolmea lähtöä (ei-priorisoitu kuorma) emolevyllä.

Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 27,3 V DC, (24 V).

Virtalähde: 15 A.

Lähdöt

Kymmenen 1-napaista sulakelähtöä, joista kolme voidaan asettaa priorisoimattomaksi. Priorisoimat-

tomat lähdöt katkaisevat jännitteen sähkökatkon sattuessa.¹

Hälytys

Hälytykset sulakevicioista välitetään akun varayksikölle, joka näyttää hälytyksen LEDillä tai tiedonsiirron kautta. Rele antaa myös hälytyksen.

Sulakkeet

Lataa sulakkeet: Kymmenen F2A.

Indikaatiot ja viestintä

Piirilevyn LED näyttää sekä tiedot että hälytykset. Hälytykset voidaan välittää paristovarmistukseen, joka näyttää hälytykset kotelon ovessa ja tiedonsiirron kautta (koskee yhteensopivaa akkuvarmistinta).

Kotelo, toteutus

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	Mitat pakkauksen kanssa.
202 x 148 x 62 mm	120 x 245 x 165 mm
30 x 55 x 120 mm.	120 x 215 x 165 mm.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
-	Ei	IP20
Tuotteesta puuttuu kotelo		

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
Vakuutus kortti 10 lähtöä	0,3 kg	1 kg
Sulakekortti 10UT kotelossa	1 kg	1,2 kg

Asennusvaatimukset

Tuote on asennettava yhteensopivaan Milleteknikin tuotteeseen.

Vaihtoehto sopii

Virtalähteeseen mahtuvien korttien lukumäärä.

Tuotesarja	Kotelon koko	Sopivien korttien lukumäärä ²
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	8

Tuotesarja	Kotelon koko	Sopivien korttien lukumäärä ^a .
Vain kotelo	S	2

^aKorttien/lisävarusteiden määrä, joka mahtuu koteloon, on kokonaismäärä, joka mahtuu koteloon. Elektronisia ja mekaanisia rajoituksia saattaa esiintyä.

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

Tillbehör & tillval

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-08-22

¹Priorisoimaton toiminto toimii vain, jos kortti on kytketty NEO-sarjaan (5 A ja 10 A) tai NOVA-sarjaan.