

PRODUKTBLAD

Produktbild



Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Fire module 4 outputs 48 V	A-FU004804FS01	-

Benämning

Larmövervakningsmodul för brandlarm och andra larmdon.

Användningsområde

Används för larmdonsövervakning i brandlarms-system.

Teknisk beskrivning

Övervakning av larmdon via inverterad spänning samt avsäkring av 1-4 utgångar. Fyra individuellt styrbara spänningsutgångar och/eller summastyrning och/eller utrymningsfunktion (prioriterad ingång). Konstant alternativt pulserande signal på utgång. Display och knapp gör att systemet kan kalibreras. Indikationer för vilken utgång och vad den larmar för, (avbrott, kortslutning eller felaktigt antal larmdon).

Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strömuttag: 8 A. Max 2 A per utgång.

Utgångar

Fyra individuellt styrbara spänningsutgångar och/eller summastyrning och/eller utrymningsfunktion (prioriterad ingång).

Larm

Summalarm ges vid säkringsfel och avbrott på slinga.

Säkringar

Lastsäkringar: Fyra F2A.

Indikeringar och kommunikation

Display som visar driftstatus, larm och fel. Driftsindikering: en indikeringsdiod per lastutgång. Larm kan skickas vidare till batteribackup.

Kapsling, utförande

Produkten saknar kapsling och monteras i existerande kapsling.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
52 x 55 x 120 mm.	120 x 215 x 165 mm.

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
Produkten saknar kapsling		

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Larmdonsövervakningskort	0,3 kg	0,4 kg

Installationskrav

Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.

Tillvalet passar i

Antal kort som får plats i strömförsörjning.

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal kort som får plats ^a
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	4

^aAntalet kort/tillval som får plats är totalt antal som får plats i kapslingen. Elektroniska- och mekaniska begränsningar kan finnas. Fire Module i S-kapsling går inte att montera i andra kapslingar.

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
EL:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Tillbehör & tillval

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-08-22