

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

PoE produktblad / tekniske data

PoE-injektor 1p S



PoE-injektor med 1 port.

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer.

Navn	Artikkelnummer	E-post-nummer
PoE-injektor 1p S	SM01000012P02001PU	51 719 50
[sv] PoE Switch Managed 8p FLX L	[sv] FL01N10224P25008PM	[sv] 51 729 48

Beskrivelse

Primærsvitsjet PoE-injektor med batteribackup 12 V, 25 W med plass til 7 Ah batteri.

Bruksområde

PoE-injektor brukes når avstanden mellom PoE-enhet og tilkobling (bryter) er for lang. PoE-injektoren er en kraftinjektor som gjør det mulig å drive PoE-enheter på lengre avstander. Batteriet i enheten fortsetter å drive injektoren når den jevne strømforsyningen er borte. Produktet må brukes innendørs og er ikke egnet for utendørs bruk.

Batterier, for eksempel tilgangssystemet, fortsetter når strømmettet går ned.

Lang levetid, energieffektiv og støtte er tilgjengelig hvis noe går galt, nå eller om 10 år.

Teknisk beskrivelse

Plate for feste av Keystone-moduler.

porter.

Konstant utgangsspenning, , uavhengig av batteri- eller nettdrift, noe som betyr at hele batterikapasiteten kan brukes.

Spennning, strøm og effekt

Spennning ut: 48 VDC.

Utgangsspenning ved batteridrift: 12 VDC.

Strøm: 0,5 A.

Ladestrøm: maks 0,5 A.

Effekt: 25 W.

Antall PoE-injektorporter: En.

Last utganger

PoE-bryter kan drive last. Last ut for å drive andre applikasjoner mangler.

Alarm

Enheten kan ikke avgi alarm.

Beskyttelse

Beskyttelse mot overbelastning, overspenning, overtemperatur, kortslutning og dyp utladning.

Kontrollert lading av batterier beskytter mot over-lading og forlenger batterienes levetid. Batteriene lades med maksimalt 0,5 A.

Indikasjoner og kommunikasjon

LED viser informasjon og alarmer på kretskortet og på skapdøren.

PoE strømforsyning kan ikke som et alternativ, kommunisere via protokoll (RS-485/I²C) mot UC. (ASSA ABLOY, RCO, Sentrion, Unison, Bravida, Vanderbilt/ACRE og Tidomat - dette kan kun stilles inn fra fabrikk og kan ikke endres av brukere eller teknikere).

Batteri og batteritype

Et 7,2 Ah batteri.

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Reserver driftstid på batterier

Reservedriftstiden i batteridrift avhenger av hvor stor last som er koblet til strømforsyningen. Hvis belastningen varierer, som ved hyppig åpning av dørlåser, reduseres tiden som batteriene kan fortsette å drive sikkerhetssystemet. For å få et estimat av reservedriftstid, se: www.milleteknik.se/Ma-nualer/FaQ/Reservdrifttider/

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering, pulverlakkert hvit. Seks kabelinnganger. Buntbåndholder i kabinett.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	[sv] HE	Innebygd vifte	IP-klasse
230 x 216 x 85 mm	6	Nei	IP20

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
PoE-injektor 1p S	4 kg	4 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
PoE:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Utvidbar, alternativer og tilbehør

Produktet kan ikke utvides.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets levetid (unntatt slidedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur, uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er modulbaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produsenten.¹Kontakt din distributør for mer informasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

¹Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.

PoE serien

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.