

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
10 Output Module	A-FU002410OP01	52 135 90
10 Output Module Mini	MI01FU002410OP01	52 136 22

Navn

Sikringskort, med totalalarm, brukes for å beskytte elektroniske kretser mot skade på grunn av overstrøm eller kortslutning.

Sikringskort for å beskytte elektroniske kretser mot overstrøm eller kortslutning i egen kapsling.

Bruksområde

Brukes når det er behov for flere lastutganger.

Teknisk beskrivelse

Sikringskort med ti 1-pins sikringsutganger, hvorav tre kan settes som uprioriterte. Det er mulig å styre tre utganger (ikke-prioritert belastning) fra hovedkortet.

Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spenning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strømuttak: 15 A.

Utganger

Ti 1-pols sikringslastutganger, hvorav tre kan settes som uprioriterte. De ikke-prioriterte utgangene bryter spenningen ved strømbrydd.¹

¹Den ikke-prioriterte funksjonen fungerer kun dersom kortet er koblet til NEO-serien (5 A og 10 A) eller NOVA-serien.

Alarm

Alarmer for sikringsfeil sendes videre til batteri-backupen, som viser alarmer på LED eller via kommunikasjon. Alarm gis også på relé.

Sikringer

Last sikringer: Ti F2A.

Indikasjoner og kommunikasjon

LED på kretskortet viser både informasjon og alarmer. Alarmerne kan videresendes til batteribackup, som viser alarmer på skapdøren og via kommunikasjon (gjelder kompatibel batteribackup).

Innkapsling, utførelse

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	Mål med emballasje.
202 x 148 x 62 mm	120 x 245 x 165 mm
30 x 55 x 120 mm.	120 x 215 x 165 mm.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP klasse
-	Ingen	IP20
Produktet mangler innkapsling		

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Forsikringskort 10 utganger	0,3 kg	1 kg
Sikringskort 10UT i kapsling	1 kg	1,2 kg

Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall kort som kan passe ^a .
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	8
Kun vedlegg	S	2

^aAntall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil.
Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehör & tillval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2024-08-22