

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva



Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
8 Lähtömoduuli PTC	A-FU122408OP02	52 137 22

Nimi

Kokohälytyksellä varustettuja sulakekortteja käytetään suojaamaan elektronisia piirejä ylivirrasta tai oikosulusta aiheutuvilta vaurioilta.

Käyttöalue

Käytetään, kun tarvitaan lisää kuormituksia.

Tekninen kuvaus

Sulakekortti, jossa on kahdeksan 1-nastaista sulakelähtöä. Kortissa on PTC-sulakkeet, jotka laukeavat, kun nimellisvirta ylittyy ja nollautuvat, kun ylivirta on poissa. 12 V DC:lle tai 24 V DC:lle.

Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 13,6V DC. (12 V). 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 13,6V DC. (12 V). 27,3 V DC, (24 V).

Virtalähde: Nimellisvirta 1,85 A per lähtö.

Pitovirta: 0,1 A.

Liipaisuvirta: 2,7 A

Lähdöt

Kahdeksan yksinapaista sulakelähtöä.

Hälytys

Hälytykset sulakevioista välitetään akun varayksikölle, joka näyttää hälytyksen LEDillä tai tiedon siirron kautta. Kortin LED-valo näyttää myös onko sulake lauennut. Hälytys muistaa virheen, kunnes hälytys kuitataan. Hälytys vaihtoreleen kautta, 12 V / 24 V 10 A asti.

Sulakkeet

on elektronisesti rajoitettu, joten kuormasulaketta ei tarvita.

Indikaatiot ja viestintä

Piirilevyn LED näyttää sekä tiedot että hälytykset. Hälytykset voidaan välittää paristovarmistukseen, joka näyttää hälytykset kotelon ovessa ja tiedon siirron kautta (koskee yhteensopivaa akkuvarmistinta).

Paino

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
8 Lähtömoduuli PTC	0,2 kg	0,4 kg

Asennusvaatimukset

Tuote on asennettava yhteensopivaan Milleteknikin tuotteeseen.

Vaihtoehto sopii

Tuotesarja	Kotelon koko	Sopivien korttien lukumäärä ^a .
ECO	M	2
ECO, NEO, NOVA	FLX S	2
EN54, NEO, NOVA	FLX M	3
NEO, NOVA	FLX L	3
19 rack module holder	4U	8

^aKorttien/lisävarusteiden määrä, joka mahtuu koteloon, on kokonaismäärä, joka mahtuu koteloon. Elektronisia ja mekaanisia rajoituksia saattaa esiintyä.

Määräykset ja sertifiointit

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Päivitetty ilman erillistä ilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielitar-
kistettu, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Kat-
so oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.