

TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

PoE-tuotelehti / tekniset tiedot



Lähtöjännite akkukäytössä: 24 V DC, joka on korotettu 48 V:iin.

Virta: 2,5 A.

Latausvirta: Riippuen pistorasiasta. 25 A.

Vaikutus: 600W.

Maksimiteho porttia kohti: 30,8 W.

PoE-porttien määrä: Kahdeksan + kaksi ethernetiä, jotka eivät ole PoE-syötettyjä.

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite.

Nimi	Tuotenumero	Sähköposti-numero
PoE-kytkin, hal- littu 8p FLX L	FL01N10224P25008PM	51 729 48

Kuvaus

Ensisijainen kytketty kahdeksanporttinen PoE-virtalähde 24 V:n vara-akulla, 30,8 W/portti, jossa tilaa kahdelle 45 Ah:n akulle. Voidaan laajentaa 2 x 8 portilla yhteensä 24 portilla.

Käyttöalue

Varavirtalähde PoE-laitteiden, kuten valvontakameroiden ja muiden PoE-käyttöisten laitteiden, virtalähteeksi. Keystone-moduulien levy helpottaa PoE-laitteiden asennusta.

Akut, esimerkiksi pääsyjärjestelmä, jatkavat, kun sähköverkko katkeaa.

Pitkä käyttöikä, energiatehokas ja tuki on saatavilla, jos jokin menee pieleen, nyt tai 10 vuoden kuluttua.

Tekninen kuvaus

Levy Keystone-moduulien kiinnitykseen.

portit.

Vakio lähtöjännite, , akku- tai verkkokäytöstä riippumatta, mikä tarkoittaa, että koko akun kapasiteetti voidaan käyttää.

Asennetaan seinälle tai 19" telineeseen.

Jännite, virta ja teho

Jännite ulos: 24 V DC, joka on korotettu 48 V:iin.
Apujännite 24 V DC.

Lataa lähdöt

PoE-kytkin voi ohjata kuormaa PoE-laitteisiin ja emolevy voi ohjata yhden (1) 24 V:n kuormalähtöä muiden sovellusten ohjaamiseen.

Hälytys

Hälytykset annetaan: Viivästynyt sähkökatkoshälytys tai alhainen akkujännite, irrotetut akut, sulakevika ja akkujen ylläpäätyminen.

Suojaus

Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumenemista, oikosulkua ja syväpurkausta vastaan.

Indikaatiot ja viestintä

LED näyttää tiedot ja hälytykset piirilevyllä ja kotelon ovelta.

Akku ja akun tyyppi

Kaksi 45 Ah akkua.

Akkutyyppi: 12 V, AGM-lyijyakku, huoltovapaa. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Paristot.

Tuotenumero	Ah	Nettopaino kpl.	Paino paketin kanssa
MT113-12V45A-01	45	29,5 kg	30 kg

Varaa akkujen käyttöaika

Varakäyttöaika akkukäytössä riippuu siitä, kuinka suuri kuorma on kytketty virtalähteeseen. Jos kuormitus vaihtelee, kuten ovien lukkojen usein avattaessa, aika, jonka akut voivat jatkaa turvajärjestelmän virtaa, lyhenee. Saat arvion vara-driftistä katso: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdriftider/

Kotelo, toteutus

Peltikaappi seinäasennukseen tai 19" rakkikaappiin (10 HE). Pulverimaalattu musta. Neljä kaape-

liläpivienttiä päällä ja läpivientireiät takana. Nippusiteen pidike kotelossa. Lukittava, mukana kaksi avainta.

Mitat, tuuletin ja IP-luokka.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys	[sv] HE	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
444 x 437 x 212 mm	10	Joo	IP32

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
PoE-kytkin, hallittu 8p FLX L	14 kg	15 kg

Asennusvaatimukset

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöiän saavuttamiseksi).

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
PoE:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8W
CE:	CE-direktiivi 765/2008



Takuu

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

Laajennettavissa, valinnat ja lisävarusteet

Tuotetta voidaan laajentaa kahdella 8-porttisella PoE-kortilla.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu ja valmistettu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Tuotteen käyttöikä (kuluvia osia lukuun ottamatta) riippuu muun muassa ympäristötekijöistä, pääasiassa ympäristön lämpötilasta, komponenttien odottamattomasta kuormituksesta, kuten salama-

niskusta, ulkoisista vaikutuksista, käsittelyvirheistä jne. Tuotteet kierrätetään yksinkertaisesti siksi, että ne ovat modulaarisia, jättämällä ne lähimpään kierrätyspisteeseen tai lähettämällä ne takaisin valmistajalle.¹Ota yhteyttä jakelijaasi saadaksesi lisätietoja.

Linkki uusimpiin tietoihin

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

PoE serien

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

¹Kierrätyksestä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.