

## PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

## Produktbilde



## Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer.

| Navn                | Artikkelnummer     | E-postnummer |
|---------------------|--------------------|--------------|
| SHS 24V 5A<br>FLX S | FS01P30024P050-SH1 | 52 137 50    |

## Beskrivelse

Primærsvitsjet batteribackup, 24 V, 5 A, med to 14 Ah batterier, 2+2 Utgangsmodul og tilkoblingssett for MOVEO/MOVEO XL.

## Bruksområde

Produktet leverer strøm til tilgangssystemer, alarmsystemer eller andre sikkerhetsprodukter i en bygning som drives med 24 V DC. Likeretteren i strømforsyningen konverterer 230 V DC ned til 24 V DC. Strømforsyning er sertifisert for bruk i sikkerhetsanlegg som skal overholde SSF 1014, hele veien fra alarmklasse 1 til alarmklasse 4.

Lang levetid, energieffektiv og støtte er tilgjengelig hvis noe går galt, nå eller om 10 år.

## Teknisk beskrivelse

Enheten leveres med RS-232 MOVEO kommunikasjonskort, 2+2 Utgangsmodul for prioriterte og ikke-prioriterte lastutganger, og to AGM-batterier som sikrer lang driftstid ved strømbryt.

## Spenning, strøm og effekt

Forsyningsspenning: 230 V AC - 240 V AC, 47 Hz - 63 Hz.

Spenning ut:

Ladestrøm:

<sup>1</sup>Antallet batterier som er oppført representerer det maksimale antallet som enheten kan håndtere samtidig. Hvis flere batteristørrelser er spesifisert, betyr dette at enheten kun har plass til én batteristørrelse om gangen.

## Strømuttak:

## Last utganger

Fire lasteutganger, hvorav to er prioritert.

## Alarm

Alarmer, på vekselrelé, kan gis på fire utganger: Frakoblede batterier, forsinket nettbruddsalarm, laderfeil overspenning, laderfeil underspenning, lav batterispenning, lav systemspenning, sabotasjealarm, sikringsfeil og gammelt batteri.

## Beskyttelse

Kontrollert lading av batterier beskytter mot overlading og forlenger batterienes levetid. Batteriene lades med maksimalt 0,5 A.

## Sikringer

Nettsikring:

Lastsikring:

Batterisikring:

## Indikasjoner og kommunikasjon

LED viser informasjon og alarmer på kretskortet, på skapdøren og via kommunikasjon til UC.

## Batteri og batteritype

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batteristørrelser må ikke blandes.<sup>1</sup>

To 14 Ah batterier.

## Vekt

Vekt.

| Navn                              | Netto vekt | Vekt m pakke. |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Batteribackup SHS 24V 5A<br>FLX S | 15,4 kg    | 16 kg         |

## Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC:      | EMC-direktivet 2014/30EU                                                                      |
| El:       | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU                                                            |
| CE:       | CE-direktivet ifølge: 765/2008                                                                |
| Utslipp:  |                                                                                               |
| Immunity: | EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11<br>SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2, EN50131-6 |



Garanti

Produktet har fem års garanti mot fabrikasjonsfeil.  
Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2024-12-04