

[SV] OM



[sv] Voltage converter 24V-12V 1A är ett tillvalskort med en utgång.

- [sv] Envägsriktat, 24 volt till 12 volt.
- [sv] Plint för enkel inkoppling av 24 V.
- [sv] En lastutgång, max lastström: 1 A.
- [sv] Färgkodat kablage för enkel inkoppling av 12 V last.

[sv] Montering i batteribackup

[sv] Kortet behöver inte monteras på plåt eller plasthållare. Kortet skruvas direkt med kabel på lastutgång på moderkortet eller vid applikation som behöver 12 V.

[sv] Kortbeskrivning och inkoppling



[sv] Översikt Voltage converter 24V-12V 1A

[sv] Nr	[sv] Förklaring
1	[sv] 24 V in. Kablage från moderkort medföljer ej - använd 4mm ² . Notera +/-märkningen vid plinten.
2	[sv] 12 V ut. Rött= plus, svart = minus.




Viktig

[sv] Kortet är envägsriktat. Det går endast att omvandla 24 V till 12 V.

PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA

Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

PRODUKTBILDE



Spenning ut: 12 i DC.

Strømuttak: 1 A.

Selvforbruk er strømuttaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

Selvforbruk

Kretskort	Selvforbruk (i batteridrift)	Kommentar
Spenningsomformer 24V-12V 1A	Data mangler	

UTGANGER

En utgang.

INNKAPSLING, UTFØRELSE

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
11 mm x 16 x 127 mm.	120 x 215 x 165 mm.

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
Produktet mangler innkapsling		

VEKT

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Spenningsomformer 24V-12V 1A	0,09 kg, (9 gram)	0,1 kg

NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Spenningsomformer 24V-12V 1A	A-VC002401A01LM01	-

NAVN

Mulighet for spenningskonvertering fra 24 V til 12 V. Maks. 1 A laststrøm.

BRUKSOMRÅDE

Produktet konverterer 24 V til 12 V.

TEKNISK BESKRIVELSE

Kortet gir 0,8 A kontinuerlig, 1,0 A i topp (kortsiktig).

SPENNING, STRØM OG EFFEKT

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

INSTALLASJONSKRAV

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

ALTERNATIVET PASSER INN

24 V strømforsyning fra Milleteknik med minst en ledig (24 V) lastutgang.

KRAV SOM PRODUKTET OPPFYLLER

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Notat

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).



GARANTI

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil.

PRODUKSJON, LEVETID, MILJØPÅVIRKNING OG RESIRKULERING

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

OM DISSE DATAENE

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-04-29

ADRESSE OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
Sverige
+46 31 340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

[sv] 350-275 no