

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Maks effekt per PoE-port: 30,8 W.

Utganger

Åtte PoE-porter for både strøm og data, og fire LAN-porter for nettverkstilkobling. Ingen separate lasteutganger

Alarm

Alarmfunksjoner mangler.

Innkapsling, utførelse

Blikkboks for montering i 19" stativstativ. Pulverlakkert sort.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
1	Ja	IP20

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
PoE-switch 8p 1HE	1,65 kg	1,95 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
PoE-switch 8p 1HE	1U02PU004808OP01	51 731 53

Navn

Åtte porter PoE-bryter i kabinett for 19" rack.

Bruksområde

PoE-switch 8p 1HE distribuerer både strøm og data via åtte PoE-porter samt data via to LAN-porter. Utvidbar til totalt 16 PoE-porter, med en effekt på 30,8 W per port. Den monteres enkelt i et 19" stativ. PoE-bryter 8p 1HE gir kontroll over både strømforsyning (via PoE-porter) og nettverksdata til åtte enheter. Om nødvendig kan du utvide systemet med ett kort og få 16 PoE-porter

Vanlige bruksområder

- Strøm og data til sikkerhetskameraer.
- Tilkobling av tilgangspunkter og IP-telefoner.
- Nettverksadministrasjon i sikkerhetsinstallasjoner.

Teknisk beskrivelse

PoE-bryter for opp til AT-standard. Leverer 30,8 W per PoE-port. Ingen 24 V belastningsutganger er tilgjengelige på denne enheten PoE-bryter 8p 1HE distribuerer både strøm (via PoE-porter) og data til åtte enheter og kan utvides til 16 porter.

Spennning, strøm og effekt

Spennning i: 48 V DC.

Spennning ut: 48 V DC.



Begrensninger



VIKTIG

Merk at 802.3at type2 ikke støttes, da PoE-kortet mangler en håndtrykkfunksjon for type 2. [Les mer.](#)

Produktet er testet og verifisert mot Axema aksesssystemer og Dinbox aksesssystemer og anbefales derfor kun brukt med disse systemene. Produktet anbefales foreløpig ikke for andre produkter som har en af/at-håndtrykkprosedyre. Produktet avviker fra standard IEEE 802.3af per port og IEEE 802.3at da strømmen er modifisert til å brukes sammen med Axema passersystem og Dinbox passersystem, noe som fører til mangler, (PoE-tilkoblet produkt starter ikke), mot produkter som krever håndtrykk.

Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-03-18