

PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING FRÅN MILLETEKNIK

Produktbild



Passar till

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal batteriboxar som kan kopplas till ^a .
ECO	M	1

^aKopplas till 24V batteribackuper. Kan ej kopplas till 12 V batteribackuper.

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
Battery box 24V M	ME01000024BB01	52 135 75

Benämning

Batteribox för fyra 7,2 Ah- eller fyra 14 Ah batterier.

Användningsområde

Används för att utöka reservdriftstiden hos strömförsörjning / batteribackup.

Batteri och batterityp

Fyra 7,2 Ah batterier.

Fyra 14 Ah batterier.

Batterityp: 12 V, AGM blysyra batteri, underhållsfritt. Batterier ingår ej.

Larm

Larm skickas vidare till batteribackup som ger larm.

Kapsling, utförande

Plåtskåp för väggmontering, pulverlackat vitt. Fem kabelgenomföringar. Buntbandshållare i kapsling.

Mått, höjd x bredd x djup	Inbyggd fläkt	IP-klass
272 x 334 x 115 mm	Nej	IP20

Vikt

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Batteribox 24V Medium	3,3 kg	3,6 kg

Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C. Rekommenderad omgivningstemperatur är +15°C till +25°C (för optimal batterilivslängd).

Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30/EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2011/65/EU



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel. Batterier och förslitningsdelar omfattas ej av garanti.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på www.milleteknik.se.

Batteriboxar & batterihyllor

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande.