

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
8 Output Control Module	A-FU002408OP01C	52 137 01

Navn

Sikringskort, med totalalarm, brukes for å beskytte elektroniske kretser mot skade på grunn av overstrøm eller kortslutning.

Bruksområde

Brukes når det er behov for flere lastutganger.

Teknisk beskrivelse

Kontrollerbart sikringskort med åtte 1-polet sikring og kontrollerbare utganger. Enten kan spenningen aktiveres på individuelle utganger eller separat ved ekstern alarm eller alarm fra hovedkortet.

Spennning, strøm og effekt

Spennning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spennning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strømuttak: 15 A. Maks 2 A per utgang.

Utganger

Åtte enpolet sikring og kontrollerbare utganger. Utgang har hvilken som helst funksjon, enten er spenningen på eller av når eksterne alarmer aktiveres eller av hovedkortet ved strømbrytning.

Alarm

Alarmer for sikringsfeil sendes videre til batteribackupen, som viser alarmen på LED eller via kommunikasjon. Alarm gis også på relé.

Sikringer

Last sikringer: Åtte F2A.

Indikasjoner og kommunikasjon

LED på kretskortet viser både informasjon og alarmer. Alarmene kan videresendes til batteribackup,

som viser alarmer på skapdøren og via kommunikasjon (gjelder kompatibel batteribackup).

Innkapsling, utførelse

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	Mål med emballasje.
30 x 40 x 89 mm.	120 x 215 x 165 mm.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP klasse
Produktet mangler innkapsling		

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Forsikringskort 8 utganger	0,3 kg	1 kg

Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall kort som kan passe ^a .
EN54, NEO, NOVA	FLX M	2
NEO, NOVA	FLX L	2
19 rack module holder	4U	8
Kun vedlegg	S	2

^a Antall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehör & tillval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato ååå-08-20