

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Åsskydd	T-SPD L	52 700 98

Navn

T-SPD L - lynbeskyttelse.

Bruksområde

Lynbeskyttelse, T-SPD L er et alternativ som beskytter batteribackup mot lyn-/overspenningsvern.

Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Kontinuerlig AC-spenningsfase - PE: 275 V

Begrensende spenningsfase - PE: 700 V

Nøytral begrensningsspenning - PE: 700 V

Energi 2 ms: 71 J

Strømpuls 8 / 20us: 4500 A

Spenning ved 1mA fase - PE: 430 V DC

Alarm

Alarmfunksjoner mangler.

Sikringer

T2.5H250

Innkapsling, utførelse

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	Mål med emballasje.
28 x 36 x 58 mm.	120 x 215 x 165 mm.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP klasse
Produktet mangler innkapsling		

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
T SPD L	0,1 kg	0,2 kg

Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Pro- duktse- rie	Kapslings- størrelse	Kommentar
ECO	M, FLX S	Kortet kan ikke fysisk passe inn i S-huset.
NEO	FLX S, FLX M, FLX L	-
NOVA	FLX S, FLX M, FLX L	Kortet er ikke samsertifisert med batteribackup og kan ikke brukes dersom systemet skal vedlikeholde sertifikater.
EN54	FLX M	Kortet er ikke samsertifisert med batteribackup og kan ikke brukes dersom systemet skal vedlikeholde sertifikater.
PoE	M, FLX S, FLX M	-

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato ååå-08-20